












RBC

Подбор аккумуляторных батарей для ИБП APC




Изображение	модель АКБ APC	Номинал батареи	Габариты (ШхВхГ), мм	Количество батарей	Подходят для
	RBC1	6В, 4Ач	70x102x48	2	BK200B
	RBC2	12В, 7Ач	151x94x65	1	BE525-RS, BH500INET, BK350EI, BK500- RS, BK500EI, SC420I, BK200, BK250B, BK280B, BP280, BP280PNP, BP280C, BP280S, BK300, BK400, BK400B, BP420, BP420C, BP420PNP, BK500M, SUVS420, SU420NET, BP420S, PCPER, PCPRO
	RBC3	6В, 10Ач	151x94x50	2	BK450, BK520, BK575C, BK600, BK600C, BK650M, BK650MI?
	RBC4	12В, 12Ач	151x94x98	1	SC620I, BP650, BP650PNP, BP650C, SUVS650, BP650S, SU620NET
	RBC5	12В, 7Ач	151x94x65	2	SU450NET, SU600, SU700, SU450, SU700NET

	RBC6	12B, 12Aч	151x94x98	2	SUA1000I, BP1000, SUVS1000, SU1000NET, SU1000RM, SU1000RMNET, SMT1000I
	RBC7	12B, 17Aч	181x167x7 6	2	SUA750XL, SUA1000XLI, SUA1500I, SU700XL, SU700XLNET, SU1000XL, SU1000XLNET, BP1400, SUVS1400, SU1400, SU1400NET, SMT1500I
	RBC8	12B, 7Aч	151x94x65	4	SU1400RM, SU1400RMNET
	RBC9	12B, 7Aч	151x94x65	2	SU700RM, SU700RMNET
	RBC10	12B, 4,5Aч	90x102x70	1	BF250, BK280, BF280C
	RBC11	12B, 17Aч	181x167x7 6	2x2	SU1400XLNET, SU1400RMXLNET, SU2200, SU2200NET, SU2200RM, SU2200RMNET, SU2200RMXL, SU2200RMXLT, SU2200XL, SU2200XLNET, SU2200XLNET, SU2200XLNET, SU3000, SU3000NET, SU3000INET, SU3000RM,

					SU3000RMNET, SU24XLBP, SU48XLBP, SU48BP
	RBC12	12B, 7Aч	151x94x65	2x4	SU2200RM3U, SU2200RMI3U, SU3000RM3U, SU3000RMI3U, SU3000RMT3U, NS2200RM3U, NS3000RM3U, NS3000RMT3U (2 комплекта), SU5000T (2 комплекта), SU5000I (2 комплекта), SU5000RMT5U (2 комплекта)
	RBC13	12B, 90Aч	306x169x2 14	4	
	RBC14	12B, 75Aч	258x166x2 15	4	
	RBC17	12B, 9Aч	151x94x65	1	BE700-RS, BE700G-RS, BK650EI, PS250
	RBC18	6B, 9Aч	151x94x34	2	SC450RMI1U, PS450, BAY450
	RBC21	12B, 5.5Aч	90x102x70	1	

	RBC22	12B, 7Aч	151x94x65	2	SUA750RMI2U
	RBC23	12B, 7Aч	151x94x65	4	SUA1000RMI2U
	RBC24	12B, 9Aч	151x94x65	4	SUA1500RMI2U
	RBC25	12B, 7Aч	151x94x65	4	SU1400RMXLIB3 U
	RBC26	12B, 7Aч	151x94x65	8	SU24RMXLBP2U
	RBC27	12B, 7Aч	151x94x65	8	SU2200RMXL3U, SU2200RMXLI3U, SU3000RMXL3U, SU3000RMXLI3U, SU48R3XLBP, SU48RMXLBP3U
	RBC28	-			
	RBC29	12B, 5Aч	90x102x70	1	

	RBC30	12B, 5Aч	90x102x70	1	BF500-GR
	RBC31	12B, 9Aч	151x94x65	4	SURT1000RMXLI, SURT1000XLI, SURT2000RMXLI, SURT2000XLI, SURT48RMXLBP, SURT48XLBP
	RBC32	12B, 7Aч	151x94x65	2	BR1000I, BR800I, BR1000, BR1200, BR800, BR800BLK, BR900, BN1050, BN1050-CN, BN1250, BX1000, BX1200, BX1200- CN, BX800, BX800-CN, BX900
	RBC33	12B, 9Aч	151x94x65	2	SC1000I, BR1500I
	RBC34	6B, 7Aч	151x94x34	4	SUA1000RMI1U, SUA750RMI1U
	RBC35	12B, 3.2Aч	134x60x67	1	BE350C, BE350R, BE350U
	RBC36	12B, 5Aч	90x102x70	8	IBM3000XRH2U, IBM3000XRL2U
	RBC38	-		1	



	RBC39	12В, 20Ач		1	
	RBC43	12В, 5Ач	90x102x70	8	SUA2200RMI2U, SUA2200RM2U, SMT2200RMI2U, SUA3000RMI2U, SUA3000RM2U, SMT3000RMI2U, SUM1500RMXLI2 U, SUM1500RMXL2 U, SUM3000RMXLI2 U, SUM3000RMXL2 U, SUM48RMXLBP2 U
	RBC44	12В, 5Ач	90x102x70	2x8	SURT3000XLI, SURT3000RMXLI, SURT5000XLI, SURT5000RMXLI, SURT7500XLI (2 комплекта), SURT7500RMXLI (2 комплекта), SURT8000XLI (2 комплекта), SURT8000RMXLI (2 комплекта), SURT10000XLI (2 комплекта), SURT10000RMXL I (2 комплекта), SURT15KRMXLI (4 комплекта), SURT20KRMXLI (4 комплекта), SURT192XLBP (2 комплекта)

	RBC45	12В, 4.5Ач	90x102x70	1	BE350
	RBC46	12В, 4.5Ач	90x102x70	1	BE500
	RBC47	12В, 3.2Ач	134x60x67	1	BE325, BE325-CN
	RBC48	12В, 7Ач	151x94x65	2	SUA750, SUA750I, SUA750US, SMT750I
	RBC55	12В, 17Ач	181x167x7 6	2x2	SUA2200I, SMT2200I, SUA3000I, SUA2200XLI, SUA3000XLI, SMT3000I, SUA5000RMI5U (2 комплекта)
	RBC59	12В, 7Ач	151x94x65	4	SC1500I
	APCRBC1 05	12В, 9Ач	151x94x65	8	SUA2200RMXL3U , SUA2200RMXL3 U, SUA3000RMXL3U , SUA3000RMXL3 U, SUA48RMXLBP3 U (2 комплекта)

	APCRBC1 06	12B, 5Aч SLIM	151x94x51	1	BE400-RS
	APCRBC1 09	12B, 9Aч	151x94x65	2	BX1300LCD, BX1500LCD
	APCRBC1 10	12B, 7Aч	151x94x65	1	BE550G-RS, BR650CI-RS, BR550GI, BX650CI-RS
	APCRBC1 13	12B, 7Aч	151x94x65	2	BR1100CI-RS, BX1100CI-RS
	APCRBC1 14	12B, 5Aч SLIM	151x94x51	1	BE450G, BR500CI-RS(-IN)
	APCRBC1 15	12B, 9Aч	151x94x65	4	SMX1500RMI2U, SMX1500RMI2UN C
	APCRBC1 16	12B, 7Aч	151x94x65	4	SMX750I, SMX1000I
	APCRBC1 23	12B, 7Aч	151x94x65	2	BR900GI, SMT750RMI2U

	APCRBC1 24	12B, 9Aч	151x94x65	2	BR1200GI, BR1300G, BR1500GI
	APCRBC1 25	12B, 7.5Aч?	151x98x51 ?	1	BR500CI, BX550CI (-AS,- IN,-AR,-CN)
	APCRBC1 32	12B, 7Aч	151x94x65	4	SMT1000RMI2U
	APCRBC1 33	12B, 9Aч	151x94x65	4	SMT1500RMI2U
	APCRBC1 40	12B, 5Aч	90x102x70	2x8	SURT3000XLI, SURT3000RMXLI, SURT5000XLI, SURT5000RMXLI, SURT7500XLI (2 комплекта), SURT7500RMXLI (2 комплекта), SURT8000XLI (2 комплекта), SURT8000RMXLI (2 комплекта), SURT10000XLI (2 комплекта), SURT10000RMXL I (2 комплекта), SURT15KRMXLI (4 комплекта), SURT20KRMXLI (4 комплекта), SURT192XLBP (2 комплекта)

	SYBT2	12B, 5Aч	90x102x70	10	APC Symmetra RM 2kVA Scalable to 6kVA N+1 220- 240V (SYH2K6RMI) APC Symmetra RM 4kVA Scalable to 6kVA N+1 220- 240V(SYH4K6RMI) APC Symmetra RM 6kVA Scalable to 6kVA N+1 220- 240V(SYH6K6RMI)
	SYBT3	?	?	?	APC Symmetra RM 8-12kVA Battery Module
	SYBTU1- PLP	12B, 7Aч	151x94x65	8	1/4 SYBT4 для APC Symmetra PX, Smart-UPS VT or Galaxy 3500
	SYBT4	12B, 7Aч	151x94x65	4x8	APC Symmetra PX, Smart-UPS VT or Galaxy 3500
	SYBT5	12B, 9Aч	151x94x65	10	APC Symmetra LX Battery Module: SYA4K8I, SYA4K8RMI, SYA8K16I, SYA8K16IXR, SYA8K16RMI, SYA8K8I, SYA8K8RMI, SYA12K16I, SYA12K16IXR, SYA12K16RMI, SYA16K16I, SYA16K16IXR, SYA16K16RMI, SYAF8KI (2шт), SYAF8KRM (2шт), SYAF16KI (4шт),

					SYAF16KRFI (4шт), SYAF16KXR9I (13шт), SYAF20KRFI (4шт), SYBFXR3RFI (3шт), SYBFXR9I (9шт), SYBFXR9RFI (9шт)
	SYBT9-B4	12B, 9Aч	151x94x65	4x8	APC High- Performance Battery Module for 400V Symmetra PX 48/96/160KW & 208V Symmetra PX 100KW
	SYBT9-B6	12B, 9Aч	151x94x65	6x8	APC High Performance Battery Module for the Symmetra PX 250/500kW